

Produktdatenblatt

NEOSTART 620 Lade- und Startgerät 12 - 24 V.

GYS - 025288



Beschreibung:

Konventionelles Lade- und Starthilfegerät auch für tiefentladene Batterien.

Ladegerät:

Der Neostart 620 ist für alle Bleibatterien mit flüssigem Elektrolyt geeignet: 12V und 24V: 20Ah bis 1350Ah.
Konventionelles Gerät, Überwachung des Ladevorgangs nötig.

Starter:

Der Neostart 620 ist für den Start von Fahrzeugen mit einer 12V bzw. 24V Batterie mit flüssigem Elektrolyten geeignet: 12V und 24V: 45Ah bis 200Ah.
Vorladen vor dem Startvorgang nötig.

Fach für Kabel und Zange.

Fahrbares Gerät mit Griff, leichter zu transportieren.

Kabel Ø 16mm², (2m -rotes Kabel und 1,8m-schwarzes Kabel).

Austauschbare Sicherung an der Frontseite des Gerätes.

Großes Amperemeter.

Maximale Ladeleistung = 1600W

Maximale Starterleistung = 10kW

Zubehörprodukte

GYS - 054547